

CESSNA 172

DŮLEŽITÉ ÚKONY

Před spuštěním motoru

Předletová prohlídka	Provedena
Poučení cestujících	Provedeno
Sedačky, upínací pásy	Zajištěny, zapnuty
Palivový kohout	BOTH
Avionika	Vypnuta
Elektrické vybavení	Vypnuto
Maják	Zapnut
Okruhové jističe	Zasunuty
Brzdy	Zabržděno

Spuštění motoru

Směs	Bohatá
Přípust'	Podle potřeby
Ohřev karburátoru	Vypnut
Nastřikovací pumpa	Podle potřeby
Prostor vrtule	Volno
Hlavní vypínač	Zapnut
Startér	Zapnout (max. 10 sekund)
Tlak oleje	Indikován nárůst do 30 sekund
Přípust'	1000 ot/min

Před poježděním

Avionika	Zapnuta
Odpovědač	Kód nastaven - STBY
Klapky	Zasunuty
Osvětlení	Maják, strobo, poziční světla
Brzdy	Zkouška brzd

Na vyčkávacím místě

Brzdy	Zabržděno
Dveře, okna	Zavřeny, zajištěny
Upínací pásy, sedačky	Zajištěny
Kontrola volnosti řízení	Provedena
Palivový kohout	BOTH
Vyvážení	Vzlet
Směs	Bohatá
<i>Přípust'</i>	1700 ot/min
<i>Zkouška magnet</i>	L, P, L+P (max. pokles 125 ot.)
<i>Ohřev karburátoru</i>	Zapnut/Vypnut
<i>Ampérmetr</i>	Dobíjení
<i>Motorové přístroje</i>	Hodnoty v zeleném poli
<i>Suction</i>	V zeleném poli (4-5)

Přípust'	1000 ot/min
Výškoměr	QNH nastaveno
Směrový setrvačnick	Seřizen podle kompasu
Radiostanice	Frekvence nastaveny
Klapky	Vzlet (0° - 10°)
Kontrola prostoru finále	Provedena

Před vzletem

Palivový kohout	BOTH
Směs	Bohatá
Ohřev karburátoru	Vypnut
Motorové přístroje	V zeleném poli
Množství paliva	Kontrola
Odpovědač	ALT
Čas	Zapsán

Po vzletu

Rychlost	70 KIAS
Kola	Zabrzdít
Přípust'	Stoupací výkon
Klapky	V bezpečné výšce zasunout

Po větru

Palivový kohout	BOTH
Směs	Bohatá
Ohřev karburátoru	Vypnut
Motorové přístroje	V zeleném poli
Množství paliva	Kontrola
Brzdy	Kontrola
Upínací pásy	Dotaženy
Hlášení	„Po větru“

Base leg

Ohřev karburátoru	Zapnut
Přípust'	1500 ot/min
Rychlost	70 KIAS
Klapky	10°
Vyvážení	Vyvážit

Finále

Rychlost	70 KIAS
Klapky	Podle potřeby
Vyvážení	Vyvážit
Hlášení	„Finále“

Po přistání

Klapky	Zasunout
Ohřev karburátoru	Vypnout
Odpovídač	STBY
Čas	Zapsat

Vypnutí motoru

Přípust'	1200 ot/min
Avionika	Vypnout
Odpovídač	Vypnout
Osvětlení	Vypnout
Směs	Chudá
Magneta	Vypnout
Hlavní vypínač	Vypnout